



Scheda tecnica Ledvance Reglette LED Linear Mobile 2.9W 174lm - 840 Bianco Freddo | 31cm - Sensore Di Movimento E Luce

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU | 243856 |
| EAN | 4058075226883 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | LINEARLED MOBILE 300 WT BLI1 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 1 anno |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 1x8 |
| Potenza Lampada | 2.9 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 174 |
| Efficienza (Lm/W) | 60 |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Lunghezza | 30cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Product Serie | Linear |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 314 |
| Larghezza (mm) | 48 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

